



8018831 0815

IMF

4006965140
9231651 0815

<p>Australia Phone +61 3 9467 0800</p> <p>Belgium/Luxembourg Phone +32 (0)2 468 55 66</p> <p>Brazil Phone +55 11 5215-4900</p> <p>Canada Phone +1 905 771 14 44</p> <p>China Phone +86 4000 121 000 +852 2353 6300</p> <p>Danmark Phone +45 45 82 64 00</p> <p>Deutschland Phone +49 211 5301 301</p> <p>España Phone +34 93 480 31 00</p> <p>France Phone +33 1 64 62 39 00</p> <p>Great Britain Phone +44 (0)1727 831121</p> <p>India Phone +91-22-4033 8333</p> <p>Israel Phone +972-4-6801000</p> <p>Italia Phone +39 02 27 43 41</p> <p>Japan Phone +81 (03) 5309 2112</p> <p>Magnesium Phone +36 1 371 2680</p> <p>Niederland Phone +31 (0)30 229 25 44</p> <p>SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, D-79183 Waldkirch</p>	<p>Osterreich Phone +43 (0)22 36 62 28 9-0</p> <p>Norge Phone +47 67 81 50 00</p> <p>Polska Phone +49 22 837 40 50</p> <p>România Phone +40 356 171 120</p> <p>Russia Phone +7 495 775 09 30</p> <p>Schweiz Phone +41 41 619 29 39</p> <p>Sveits Phone +43 6744 3732</p> <p>Sverige Phone +386 (0)147 69 990</p> <p>South Korea Phone +82 2 786 6321/4</p> <p>Suomi Phone +358 9 25 15 800</p> <p>Sverige Phone +46 10 110 10 00</p> <p>Taiwan Phone +886 2 2375 6288</p> <p>Türkiye Phone +90 (216) 528 50 00</p> <p>United Arab Emirates Phone +971 (0)4 5565 878</p> <p>USA/Mexico Phone +1 2952 941 6780</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Please find detailed addresses and additional representatives and agencies in all major industrial nations at www.sick.com

8211463

More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse www.sick.com - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.


Flere representanter og agenturer på www.sick.com - Med forbehold for ændringer og fejl - De angivne produktdata og tekniske data udgør ikke nogen garantierklæring.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Meer vestigingen en vertegenwoordigingen vindt u op www.sick.com - Wijzigingen en correcties voorbehouden - Aangegeven producteigenschappen en technische gegevens vormen geen garantieverklaring.

Más representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com - 如有更改，另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数 的正确性不予保证。



Please note the validity of the additional operating instructions for automation functions

ENGLISH

1. Physical layer

SIO Modus	yes
Min Cycle Time	10400 µs
Baudrate	COM2
Process Data Length	8 Bit

2. Process data

Record: 1 Byte	
Bitoffset	1 0
Byte 0	7 6 5 4 3 2 1 0
Subindex	Boolean 2 Boolean 1

3. Service data

IO-Link specific							
Index dec (hex)	Name	Format (Offset)	Length	Access ¹	Default Value	Value / Range	Remark [Unit]
0 (0x00)	Direct Parameters 1	Record	16 Byte	rw			
5 (0x05)	IO-Link Version ID	Bit (88)	8 Bit	ro	16		
8 (0x08)	Vendor ID 1	Bit (64)	8 Bit	ro		0x00 Byte1 VendorID (hex)(MSB)	
9 (0x09)	Vendor ID 2	Bit (56)	8 Bit	ro		0x1A Byte2 VendorID (hex)(LSB)	
10 (0x0A)	Device ID 1	Bit (48)	8 Bit	ro		Byte1 PartNo. (hex)(MSB)	
11 (0x0B)	Device ID 2	Bit (40)	8 Bit	ro		Byte2 PartNo. (hex)	
12 (0x0C)	Device ID 3	Bit (32)	8 Bit	ro		Byte3 PartNo. (hex)(LSB)	

Vendor specific direct parameters							
Index dec (hex)	Name	Format (Offset)	Length	Access ¹	Default Value	Value / Range	Remark [Unit]
1 (0x01)	DPP2	Record	16 Byte	rw			
1 (0x01) Bit (0)	Output function	Bit (120)	1 Bit	rw		true = normally open false = normally closed	
1 (0x01) Bit (1)	Delay mode	Bit (121)	2 Bit	rw		0 = NO DELAY 1 = T-OFF DELAY 2 = T-ON DELAY 3 = T-on/T-off DELAY	
1 (0x01) Bit (3)	Delay timer time base	Bit (123)	2 Bit	rw		0 = 0,1 ms 1 = 0,4 ms 2 = 1,6 ms 3 = 6,4 ms	
2 (0x02) Bit (0)	Time base multiplier	Bit (112)	8 Bit	rw		Time base multiplier for the delay timer timebase. Example: 100 with time base 1 (0,4 ms) sets delay timer to 40 ms.	
3 (0x03) Bit (0)	Detection counter LSB	Bit (104)	8 Bit	rw		LSB value of the 16-bit detection counter. An LSB READ refreshes the MSB value. Any WRITE operation in LSB resets the counter to 0. (Volatile memory)	
4 (0x04) Bit (0)	Detection counter MSB	Bit (96)	8 Bit	rw		MSB value of the 16-bit counter value. Example: counter value=MSB value*256 + LSB value (Volatile memory)	

Events			
Code dec (hex)	Name	Type	Remark [Unit]
65408 (0xFF80)	Device error	Error	Sensor failure

¹ro = read only (nur lesen), wo = write only (nur schreiben), rw = read/write (lesen/schreiben)

DEUTSCH

1. Physikalische Schicht

SIO Modus	ja
Min. Zykluszeit	10400 µs
Baudrate	COM2
Prozessdatenlänge	8 Bit

2. Prozessdaten

Record: 1 Byte	
Bitoffset	1 0
Byte 0	7 6 5 4 3 2 1 0
Subindex	Boolean 2 Boolean 1

3. Servicedaten

IO-Link spezifisch							
Index dez (hex)	Name	Format (Offset)	Länge	Zugriff ¹	Standard Wert	Wertebereich	Bemerkung [Einheit]
0 (0x00)	Direkte Parameter 1	Record	16 Byte	rw			
5 (0x05)	IO-Link Versions-ID	Bit (88)	8 Bit	ro	16		
8 (0x08)	Hersteller-ID 1	Bit (64)	8 Bit	ro		0x00 Byte1 Hersteller-ID (hex)(MSB)	
9 (0x09)	Hersteller-ID 2	Bit (56)	8 Bit	ro		0x1A Byte2 Hersteller-ID (hex)(LSB)	
10 (0x0A)	Geräte-ID 1	Bit (48)	8 Bit	ro		Byte1 Artikelnr. (hex)(MSB)	
11 (0x0B)	Geräte-ID 2	Bit (40)	8 Bit	ro		Byte2 Artikelnr. (hex)	
12 (0x0C)	Geräte-ID 3	Bit (32)	8 Bit	ro		Byte3 Artikelnr. (hex)(LSB)	

Herstellerspezifische direkte Parameter							
Index dez (hex)	Name	Format (Offset)	Länge	Zugriff ¹	Standard Wert	Wertebereich	Bemerkung [Einheit]
1 (0x01)	DPP2	Record	16 Byte	rw			
1 (0x01) Bit (0)	Ausgangsfunktion	Bit (120)	1 Bit	rw		true = Schliesser false = Öffner	
1 (0x01) Bit (1)	Schaltverzögerungs-Modus	Bit (121)	2 Bit	rw		0 = NO DELAY 1 = T-OFF DELAY 2 = T-ON DELAY 3 = T-on/T-off DELAY	
1 (0x01) Bit (3)	Schaltverzögerungs-Zeitbasis	Bit (123)	2 Bit	rw		0 = 0,1 ms 1 = 0,4 ms 2 = 1,6 ms 3 = 6,4 ms	
2 (0x02) Bit (0)	Schaltverzögerungs-Multiplikator	Bit (112)	8 Bit	rw		Zeitbasis für den Multiplikator der Schaltverzögerung. Beispiel: 100 mit Zeitbasis 2 (0,4 ms) ergibt Schaltverzögerung 40 ms.	
3 (0x03) Bit (0)	Erfassungszähler LSB	Bit (104)	8 Bit	rw		LSB Wert des 16-Bit Erfassungszählers. Ein LSB Lesezugriff aktualisiert den MSB Wert. Ein LSB Schreibzugriff setzt den Zähler auf 0. (Flüchtiger Speicher)	
4 (0x04) Bit (0)	Erfassungszähler MSB	Bit (96)	8 Bit	rw		MSB Wert des 16-Bit Erfassungszählers. Beispiel: Erfassungswert = MSB Wert*256 + LSB Wert (Flüchtiger Speicher)	

Events			
Code dez (hex)	Name	Typ	Bemerkung [Einheit]
65408 (0xFF80)	Gerätefehler	Error	Sensorfehler